

コードレスでウインチ操作
無線リモコンユニット登場！

UP700RC 無線リモコンユニット

お手持ちの
ウインチが
無線操作に
変身！！

UP711Z



UP711ZN-80



UP700RC
無線リモコンユニット
(受信機)



無線リモコン
(送信機)



UP727 / UP727-2



お手持ちのウインチが無線操作に変身！



無線リモコンユニット本体 (受信機)



電源コード



無線リモコン (送信機)

ユニパー製のウインチなら接続可能

2スピード用と1スピード用の2タイプをご用意しました。

1スピード用接続コード (4P/3P)

2スピード用接続コード (4P/4P)

- ※ 1スピードウインチでは、1スピードのままでの使用になります。
- ※ 取外し式操作スイッチが付いているウインチのみに使用できます。ご使用のウインチ仕様様がわからない場合、操作スイッチのプラグのピン数を確認して下さい。
- ※ 他社製品には使用できません。

接続コード



1スピード用

接続コード 4P/3P使用

2スピード用

接続コード 4P/4P使用

製品特徴

- ・無線送信距離 100m (使用環境によりかわります)
- ・無線リモコンスイッチは最大2個まで使用可能です。2ヶ所同時に操作する場合、優先回路が動き先に操作した方が優先となり、同時に使用する事はできない安全回路付きです。
- ・無線リモコンスイッチは無操作の状態が1分以上続くと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付き
- ・非常緊急停止機能付。緊急時リモコンスイッチの停止ボタンで緊急停止ができウインチの電源を確実に遮断します。
- ・漏電ブレーカー内蔵
ウインチの電源を無線リモコンユニットから出力しますので、ウインチ本体で漏電や過負荷等のトラブルがあった場合にブレーカーを遮断します。

〈使用可能ウインチ〉

1スピードウインチ

(接続コード 4P/3P使用)

- ・UP711Z ・UP711ZN ・UP711ZN-80
- ・UP727 ・UP739AS ・UP708VX
- ・UP708V ・UP708V2



UP711Z



UP711ZN-80

2スピードウインチ

(接続コード 4P/4P使用)

- ・UP727-2 ・UP739AS-2



UP727-2

リモコン操作で緊急時にも対応。

緊急停止ボタン

緊急停止もリモコンスイッチの停止ボタンで停止させる安全機能です。



操作ボタン

1 ボタンで高速運転

2 ボタンで低速運転ができます。

(注) 1スピードウインチでは1・2のボタン共に同じ速度での運転ができます。



■UP700RC 無線リモコンユニット仕様

仕 様	
入力電源	AC100V 50/60HZ
出力電源	ウインチ電源 AC100V 50/60HZ 15A 漏電ブレーカー内蔵
無線送信機	リモコンスイッチ (1個) 5チャンネル送信 無線送信距離100m 単三アルカリ乾電池3個使用 オートパワーオフ機能付 ※ オプションで1個追加可能 (最大2ヶ所操作可能)
無線受信機	5チャンネル受信
電源コード	3m (ポッキングプラグアース付) (3Pプラグ付) (脱着式)
接続コード	1スピード用 2m (3P/4Pプラグ付) (脱着式) 2スピード用 2m (4P/4Pプラグ付) (脱着式)
本体寸法	H140xW230xD190
本体重量	1.5kg

UP700RC-1 1スピード用 ¥220,000 (税別価格)

UP700RC-2 2スピード用 ¥220,000 (税別価格)

オプション リモコンスイッチ ¥70,000 (税別価格)

※ 1スピード用と2スピード用では、接続コードが変わります。

※ リモコンスイッチを追加する場合、工場にて受信機とペアリング設定が必要になります。

ユニパー株式会社

〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町 957-31

TEL : 045-471-0015 FAX : 045-471-0013

http://www.uniper.co.jp/